



## Produktsammanställning E-katalog



[Förstora bild](#)

### ID 4P A klass

Användningsområde för ID jordfelsbrytare klass A:  
ID jordfelsbrytare skyddar mot direkt och indirekt beröring av aktiv ledare, samt mot isolationsfel. De bryter kretsen automatiskt vid jordfel större än 10, 30 eller 300 mA. ID selektiva jordfelsbrytare S  
De är selektiva med nedströms momentana jordfelsbrytare. 300 mA ger selektivitet med 30 mA momentan brytare nedströms.

Val av värde för felström vid personskydd:  
- som skydd för enstaka grupp kan 10 mA användas  
- för skydd av flera grupper bör 30 mA väljas

Brandskydd:  
- för detta ändamål väljs 300 mA

Anläggningskydd:  
- välj 500 mA

I kretsar med halvledarkomponenter kan sinusvågen påverkas så att man får överlagrade likströmpulser. Dessa känner A klass brytaren av.

### Teknisk specifikation

Märkström 25 till 63 A

Märkspänning 415 V AC

4 moduler

Sök på E-nr eller benämning

Sök

[Tipsa om sidan!](#)

[Skapa word-fil](#)

[Systembeskrivning](#)

Märkspänning	Märkström	Felström (mA)	Beskrivning	Typ	Antal/förp	Art.nr	E-nr
415V AC	25A	30	JFBR. ID 4P 25A 30MA	ID 4P 25A 30MA	1	23378	2165003
415V AC	25A	300	JFBR. ID 4P 25A 300MA	ID 4P 25A 300MA	1	23380	2165007
415V AC	25A	500	JFBR ID 4P 25A 500mA		1	23381	
415V AC	40A	30	JFBR 4P 40A 30mA	ID 4P 40A 30MA	1	23382	2165013
415V AC	40A	300	JFBR. ID 4P 40A 300MA	ID 4P 40A 300MA	1	23384	2165017
415V AC	40A	500	JFBR 4P 40A 500mA		0	23385	
415V AC	63A	30	JFBR. ID 4P 63A 30MA	ID 4P 63A 30MA	1	23386	2165023
415V AC	63A	300	JFBR. ID 4P 63A 300MA	ID 4P 63A 300MA	1	23388	2165027
415V AC	63A	500	JFBR. ID 4P 63A 500MA	ID 4P 63A 500MA	1	23389	2165028
415V AC	40A	300 S	JFBR.ID 4P 40A 300MA S		1	23399	
415V AC	63A	300 S	JFBR. ID 4P 63 300MA S	4P 63 300MA S	1	23402	
415V AC	63A	500S	JFBR.4P 63A 500mA S		0	23403	