



Produktsammanställning E-katalog



[Förstora bild](#)

ID 2P A klass

Användningsområde för ID jordfelsbrytare klass A:
ID jordfelsbrytare skyddar mot direkt och indirekt beröring av aktiv ledare, samt mot isolationsfel. De bryter kretsen automatiskt vid jordfel större än 10, 30 eller 300 mA. ID selektiva jordfelsbrytare S
De är selektiva med nedströms momentana jordfelsbrytare. 300 mA ger selektivitet med 30 mA momentan brytare nedströms.

Val av värde för felström vid personskydd:
- som skydd för enstaka grupp kan 10 mA användas
- för skydd av flera grupper bör 30 mA väljas
Brandskydd:
- för detta ändamål väljs 300 mA
Anläggningskydd:
- välj 500 mA

I kretsar med halvledarkomponenter kan sinusvågen påverkas så att man får överlagrade likströmpulser. Dessa känner A klass brytaren av.

Teknisk specifikation

Märkström 25 till 63 A
Märkspänning 240 V AC
2 moduler

Sök på E-nr eller benämning

Sök

[Tipsa om sidan!](#)

[Skapa word-fil](#)

[Systembeskrivning](#)

Märkspänning	Märkström	Felström (mA)	Beskrivning	Typ	Antal/förp	Art.nr	E-nr
240V AC	25A	10	JFBR.ID 2P 25A 10MA		1	23353	
240V AC	25A	30	JFBR. ID 2P 25A 30MA	ID 2P 25A 30MA	1	23354	2164973
240V AC	25A	300	JFBR. ID 2P 25A 300MA	ID 2P 25A 300MA	1	23356	2164977
240V AC	40A	30	JFBR. ID 2P 40A 30MA	ID 2P 40A 30MA	1	23358	2164983
240V AC	40A	300	JFBR. ID 2P 40A 300MA	ID 2P 40A 300MA	1	23360	2164987
240V AC	63A	30	JFBR. ID 2P 63A 30MA	ID 2P 63A 30MA	1	23362	2164993
240V AC	63A	300	JFBR. ID 2P 63A 300MA	ID 2P 63A 300MA	1	23364	2164997
240V AC	63A	300 S	JFBR. ID 2P 63A 300MA S	ID 2P 63A 300MA S	1	23370	